



ARTNET 4路控制器

具有DMX/RDM双向功能的控制器



WIFI-DMX 4路控制器通过网口接收来自电脑端的信号，可以对DMX信号的产品进行控制，同时兼容90%以上的带RDM功能的灯具，对灯具进行写码等RDM操作

可以控制2048个 DMX 通道，可以兼容有ARTNET输出的第三方的软件如DMXControl/ FreeStyler/老虎控台/MagicQ/MA2/麦爵士/QLC等

可直连电脑网口、交换机、路由器等互联控制，如连WIFI路由器，可用手机、平板、电脑等实现WIFI无线互联控制。

双向输出，节点模式与服务器模式。节点模式通过网线接收ArtNet信号将其转换为DMX512(4路)信号; 服务器模式将DMX512 (4路) 信号转换为ArtNet信号并且通过网线传送出去

提供电脑端写码软件，可修改控制器IP地址和域

Features

- 输出2048通道，支持电脑控灯写码
- RDM兼容性强，搜索速度5种选择支持批量写码
- 高效、稳定
- 兼容各种ARTNET输出的灯光控制程序。
- 适用于舞台灯、影视灯、光束灯等带灯具
- 适用灯具模拟
- 双向输出，随时依需求切换



Specification

连接方式	网口连接
防护等级	IP20
LED指示灯	带
支持的协议	Art-Net
	DMX/RDM
	WIFIDMX
最大输出通道	2048
输出接口	3芯卡侬
输出刷新率	33FPS ¹
输入电压	5V D(通过 Type C)
配置软件	DMX-LINK
	WIFI-RDM
	WIFI-DMX PRO
电池	N/A
输入电流	500mA
功率	2.5W
环境工作温度	0°-50°C
	32°-122°F
环境工作湿度	5- 95%
	(non-condensing)
机身材质	铝合金
尺寸	147*100*42 mm
重量	0.32kg / 0.42lbs
包装尺寸	237x165x71 mm
包装重量	0.60kg / 1.32lbs
质保时间	1年

1) 支持第3方有ARTNET协议的软件控灯

包装盒内容

- WIFI-DMX 4路双向控制器
- USB -> Type C 线
- 适配器

DMX Connector Pin Out

- Pin 1: 0V
- Pin 2: Data -
- Pin 3: Data +
- Pin 4: NC
- Pin 5: NC

任何合适的 3 针 DMX 适配器均可用于连接 3 针 DMX 电缆或固定装置。在连接到任何非标准 DMX 连接器之前，请注意引脚排列。

电脑应用图



Safety

- 请勿将设备暴露在雨中或受潮。本机仅供室内使用。
- 不要拆下盖子，里面没有用户可维修的部件。
- 切勿将 DMX GND 连接到电气“接地”连接。
- 为了增加灵活性和增强保护，建议使用 DMX 分配器/放大器。

订购信息

如需进一步支持和浏览 WIFI-DMX 的产品系列，请访问WIFI-DMX.COM。

产品名称	SKU
WIFI-DMX 4路控制器	20230328

WIFI-DMX.COM

由于不断创新，本文档中的信息可能会发生变化。