



WIFI-DMX电池款 控制器

具有DMX/RDM输出，手机WIFI的电池款控制器



WIFI-DMX电池款控制器通过WIFI 接收来自手机端的信号，可以对所有DMX信号的产品进行控制，可以对具有RDM功能的灯具完成手机RDM写码。

可以控制512个 DMX 通道，可以兼容有ARTNET输出的第三方的软件如luminaries/FreeStyler/Stellar/Photon/stagelight/麦爵士/QLC等ART-NET协议的控灯软件

可以自主修改WIFI名称和密码

带按键带指示灯，可以满足同一场地多个控制器同时使用不串频

支持主从模式，可与控台主机款或是WIFI-DMX信号放大器搭配，满足手机控灯距离200米，满足控台控灯

续航时长超16H

3芯/5芯接口任意选择

Features

- 输出512通道，支持电脑控灯/手机控灯写码。
- 支持主从模式，可以满足控台控制/手机控制，满足不同场景距离需求
- 自带WIFI，即插即用
- 适用于舞台灯、影视灯、光束灯等带RDM功能的灯具进行修改地址码
- 适用于供电不便之处控灯、测试
- 超续航时长
- 手机APP软件支持中英文自主切换
- 手机APP软件支持效果脱机，自主循环播放
- 手机APP软件支持自主编程
- 提供专业手机APP写码软件



Specification

连接方式	1* WIFI连接
防护等级	IP20
LED指示灯	带
支持的协议	Art-Net
	DMX/RDM
	sACN
	WIFIDMX
脱机功能	不支持
最大输出通道	512
输出接口	3芯/5芯卡侬
输出刷新率	33FPS ¹
输入电压	5V DC
配置软件	WIFI-RDM
	WIFI-DMX PRO
电池	带
输入电流	500mA
功率	2.5W
环境工作温度	0°-50°C
	32°-122°F
环境工作湿度	5- 95%
	(non-condensing)
机身材质	不锈钢
安装选项	N/A
尺寸	20.57 x 13.72 x 5.08CM
重量	0.3kg / pcs
包装尺寸	150*150*50mm
包装重量	0.60kg / pcs
质保时间	1年

1) 支持第3方有ARTNET协议的软件控灯

包装盒内容

- WIFI-DMX电池款控制器
- 5V适配器
- 电源线

DMX口接线顺序

- Pin 1: 0V
- Pin 2: Data -
- Pin 3: Data +
- Pin 4: NC
- Pin 5: NC

任何合适的 3 到 5 针 DMX 适配器均可用于连接 3 针 DMX 电缆或固定装置。在连接到任何非标准 DMX 连接器之前，请注意引脚排列。

平板应用图



手机应用图



Safety

- 请勿将设备暴露在雨中或受潮。本机仅供室内使用。
- 不要拆下盖子，里面没有用户可维修的部件。
- 切勿将 DMX GND 连接到电气“接地”连接。
- 为了增加灵活性和增强保护，建议使用 DMX 分配器/放大器。

订购信息

如需进一步支持和浏览 WIFI-DMX 的产品系列，请访问WIFI-DMX.COM。

产品名称	SKU
■ WIFI-DMX电池款控制器	20220909

WIFI-DMX.COM

由于不断创新，本文档中的信息可能会发生变化。